

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/simon54-dcr10t0111-lacznik-z-czujnikiem-ruchu-do-zarowek-zwyklych-i-halogenowych-p-2085.html>



SIMON54 DCR10T.01/11 łącznik z czujnikiem ruchu do żarówek zwykłych i halogenowych

Numer katalogowy	336938035
Kod producenta	DCR10T.01/11
Kod EAN	5902787826208

Opis produktu

SIMON54 DCR10T.01/11 Bcznik z czujnikiem ruchu do tylko |arówek zwykBych i halogenowych

UWAGA

Przeczytaj uważnie instrukcj!

Przed zainstalowaniem wyBczy bezpieczniki instalacji domowej. PodBczenie powinna wykona osoba posiadajca odpowiednie kwalifikacje.

Acznik z czujnikiem ruchu sBuły do automatycznego zaBczania obciłenia (o[wietlenie) po wykryciu ruchu w strefie zasięgu i samoczynnego wyBczania po upBywie nastawionego czasu. Mo|na te| rcznie zaBczy lub wyBczy obciłenie przyciskajc przycisk.

Acznik z czujnikiem ruchu przeznaczony jest do zamontowania w takich pomieszczeniach jak: przedpokoje, korytarze, klatki schodowe, piwnice, garaże itp.

CECHY FUNKCJONALNE

- Automatyczne zaBczanie (AUTO) obciłenia po wykryciu ruchu na czas 5 s - 21 minut (nastawiany pBynnie).
- Obniłanie jasno[ci o[wietlenia na 5 s przed wyBczeniem.
- WydBułanie czasu [wiecenia po ponownym wykryciu ruchu.
- Uzale[nienie zaBczenia od poziomu o[wietlenia zewntrznego (czujnik zmierzchowy).
- Mo|liwo[rcznego zaBczenia (ON) ub wyBczenia (OFF) o[wietlenia.
- Regulacja jasno[ci w trybie rcznego zaBczenia (ON).
- Sygnalizacja nastawionego progu zadziaBania czujnika zmierzchowego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWZWARCIOWE

Acznik z czujnikiem ruchu posiada zabezpieczenie przeciwzwarciove wyBczajce obwód obciłenia (wyBczajce o[wietlenie) po przekroczeniu prdu 20 A. Po usunięciu zwarcia Bcznik mo|na ponownie zaBczy. W momencie przepalania si |arówki 230 V prd mo|e tak|e osign graniczn warto[zabezpieczenia, co objawi si samoczynnym wyBczeniem o[wietlenia a jednocze[nie uniemo|liwi caBkowite przepalenie si |arówki. Przy powtarzajcych si samoczynnych wyBczeniach nale|y sprawdzi stan |arówki i ewentualnie wymieni j.

ZABEZPIECZENIE PRZECIŁENIOWE

Acznik z czujnikiem ruchu posiada zabezpieczenie przeciłeniowe, które po przekroczeniu mocy znamionowej o 30% zmniejsza stopniowo jasno[o[wietlenia a| do caBkowitego wyBczenia. Po zadziaBaniu zabezpieczeD Bcznik z czujnikiem ruchu przechodzi do trybu OFF (o[wietlenie wyBczone).

Dioda LED sygnalizuje przyczyn wyBczenia:

- pojedyncze migniecie - wystpiBo zwarcie,

-
- podwójne migniecie - wystąpiło przecięcie.

Wyłączenie obwodu zasilania (bezpiecznikiem instalacyjnym) i ponowne załączenie kasuje sygnalizację samoczynnego wyłączenia i przywraca normalny tryb pracy.