

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/przelacznik-modulowy-instalacyjny-i-0-ii-2p-40a-sft240-siec-agregat-p-1956.html>



Przełącznik modułowy instalacyjny I-0-II 2P 40A SFT240 siec-agregat

Numer katalogowy	332582320
Kod producenta	SFT240
Kod EAN	3250615510921

Opis produktu

HAGER ModuBowy przeBcznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

- Liczba biegunów 2
- Pozycja neutralna Bez poBożenia neutralnego
- UkBad biegunów 2P

Prd elektryczny

- Prd znamionowy 40 A
- Zdolno[wyBczania przy 400 V AC23A 846 A
- Znamionowy prd zwarciovy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG 0,60 kA
- Dopuszczalny prd znamionowy AC21 kategoria A 40 A
- Dopuszczalna warto[znamionowa prdu AC21 kategoria B 40 A
- Dopuszczalny prd znamionowy AC22 kategoria A 40 A
- Dopuszczalna warto[znamionowa prdu AC22 kategoria B 40 A
- Zdolno[wBczania prd zwarciovy lcm przy 415V AC wedBug IEC 60947-3 0,48 kA
- Znamionowy prd krótkotrwaBy lcv 1s IEC 60947 UkBad biegunów 3P 0,60 kA

Instalacja, monta[

- Nominalny moment dokręcania 1,80 - 1,80 Nm
- Typ poBczenia dolnego aparatury moduBowej Zacisk [rubowy

Napicie

- Napicie znamionowe Bczeniowe Ue (AC) 400 - 400 V
- Typ napicia zasilania AC
- Napicie znamionowe izolacji Ui 440 V
- Znamionowe napiecie udarowe Uimp 4000 V

Pojemno[

- Liczba moduBów 2

BezpieczeDstwo

- Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Czstotliwo[

- Czstotliwo[50 - 60 Hz

Wymiary

-
- Wysoko[83 mm
 - Szeroko[35 mm
 - GBboko[70 mm

Sprzt

- Liczba styków NO 0
- Liczba styków NC 0

Warunki u|ytkowania

- Zakres temperatur pracy -20 - 50 °C
- Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

Rodzaj poBczenia

- Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 10 mm²
- Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm²

WytrzymaBo[

- WytrzymaBo[mechaniczna (liczba cykli) 200000
- TrwaBo[elektryczna przy obci|eniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) 25000
- TrwaBo[elektryczna przy obci|eniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22) 25000

Moc

- CaBkowe straty mocy dla prdu znamionowego 4,20 W
- Straty mocy na biegun dla prdu znamionowego 2,10 W

Aczno[

- Wyrównanie dolnego poBczenia dla urzdzeD moduBowych Przesunity zacisk
- Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu moduBowego Przesunity zacisk